



ELECTROCOMPANIET

If music really matters™

THE CLASSIC LINE

MONAURAL
BALANCED
POWER AMPLIFIER

AW 180



仕様

アンプ部	
このアンプのクリッピング・ポイントは、全高調波歪み (THD) が 0.2% の水準に設定されています。	
出力インピーダンス (20 Hz - 20 kHz)	< 0,008 ohm
XLR (バランス) 入力インピーダンス	330 kohm
定格出力のための入力感度	1 V
サージ電流耐量	>120 A
全高調波歪み (1 kHz half power, 8 ohm)	<0.003%
全高調波歪み (1 kHz -1 dB, 8 ohm)	<0.001%
ノイズ (入力ショート時)	400Hz-30kHz:90µV 10Hz-30kHz:100µV

定格出力電力	
8 ohms	180 W
4 ohms	350 W
2ohms	625 W

消費電力(負荷或いは信号なし)	180W
-----------------	------

寸法	
横幅	215mm
奥行き	470mm
高さ	290mm
重量	22 kg

日本向け特別仕様 高品質 100V トランス採用

AW 180 モノ・ブロック

エレクトロコンパニエのAW 180 モノラル・パワーアンプは、サウンド再生において究極の忠実度を象徴しています。

世界中の多くのオーディオファイル、レコーディング・エンジニア、音楽プロデューサー、並びに評論家が、AW 180によるオリジナル・マスターレコーディングの忠実な再現能力に信頼を寄せています。

従来の電源に比べ2倍の電流供給能力を持ったFTT (フローティング・トランスフォーマー・テクノロジー) 電源、全体にわたる最上級の回路設計、そして最先端技術によるコンポーネント等の洗練された特徴がAW 180には取り入れられています。

また、AW 180は、バイアンプ接続用にバランス出力を備えています。これにより、4倍の電力まで供給可能なブリッジ・モードが容易にご利用になれます。

エレクトロコンパニエのフラッグシップ機であるNEMO (AW 600)の系統を引き継いだ姉妹モデル AW 180の類い稀なる魅力的な音楽再生能力をご堪能ください。



※仕様・外観等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Made in Norway

ELECTROCOMPANIET日本総輸入元

シーエスフィールド株式会社
〒939-8064 富山県富山市赤田775-1
TEL: 076(491)2207 FAX: 076(491)3490
www.cs-field.co.jp customer@cs-field.co.jp

ELECTROCOMPANIETお取り扱い店