



ELECTROCOMPANIET

If music really matters™

THE CLASSIC LINE

BALANCED
INTEGRATED
AMPLIFIER

ECI 5 MK II



ECI 5 MK II

エレクトロコンパニエの ECI 5 MK II は、DC 結合された高性能、完全バランス型、リモコン内蔵インテグレートド・ステレオ・アンプ（定格 2x120W）です。このアンプは、2000 年当初に発売された ECI 4/ECI 5 の後継機になります。このバージョン MK II において、エレクトロコンパニエは、ディテールとダイナミクスを強化するために、自社の最新テクノロジーを使用しており、様々な点でこれは全く新しいアンプです。

新しい ECI 5 MK II のテクノロジーについて

新 ECI 5 MK II は、既存の ECI 5 と比較して、より強力な出力段を備えています。重負荷を駆動する際の低音の制御及び安定性を向上させるために、出力装置数の倍増化が適用されました。

電流を改善するために、蓄電コンデンサのバンクは強力な 500VA トランスで供給され、8 万マイクロファラッドまで増加されます。これらの電源リソースにより、ECI 5 MK II は最大限のダイナミック・レコーディングを再生することが可能になります。

ECI 5 MK II にはさらに出力リレーの撤去を可能にする新たに改善された過負荷検知システムがあります。従って、出力段は、経年劣化する信号経路のリレー制御なしで、スピーカーに直接接続されます。

すべての入力切り替えは、事実上歪みのない、長期無故障稼働のハイエンド・アナログスイッチによって操作されます。

入力段は、フィードバックのない A 級で作動するディスクリット回路から構築されています。出力段は優れた低域拡張と制御、きめ細かい広がりある中域と暖かく精密な高域における入念にバランスのとれた適量のネガティブ・フィードバックで作動します。新しく、より大きなディスプレイは、リスニング・ポジションからの読みやすさを改善します。ディスプレイは調光することができます。

この ECI 5 MK II は以下の出力を装備しています：バランス、シングル、及び REC。

バランス電動ボリュウムコントロールは音質を劣化させることはありません。

ECI 5 MK II はエレクトロコンパニエ独自の FTT（フローティング・トランスフォーマー・テクノロジー）電源設計を特色としています。



仕様

プリアンプ部	
入力インピーダンス(バランス)	47KOhm
最大入力レベル	10 Volt RMS
ノイズフロア (1Vrms, 20-20 kHz, バランス)	-135 dB
全高調波歪み+ノイズ (1Vrms, 20-20 kHz, バランス)	<0.003%
ゲイン(バランス)	0 dB

アンプ部	
出力インピーダンス	< 0.02 Ohm
周波数レスポンス	1 - 150 kHz
チャンネル分離	> 120 dB
全高調波歪み+ノイズ (20-20 kHz)	< 0.004%
サージ電流耐量	>100A
制動係数(8 ohm 負荷)	>350
入力感度(120W 出力)	1.3Vrms
入力感度HT(120W 出力)	1Vrms

定格出力電力	
8 ohms	2 x 120 W
4 ohms	2 x 200 W
2 ohms	2 x 370 W

消費電力(負荷或いは信号なし)	100 W
スタンバイ	1W

寸法	
横幅	465 mm
奥行き	405 mm
高さ	128 mm
重量	20 Kg

日本向け特別仕様 高品質 100V トランス採用

※仕様・外観等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

Made in Norway

ELECTROCOMPANIET 日本総輸入元

シーエスフィールド株式会社
〒939-8064 富山県富山市赤田775-1
TEL: 076(491)2207 FAX: 076(491)3490
www.cs-field.co.jp customer@cs-field.co.jp

ELECTROCOMPANIET お取り扱い店